Manual de usuario equipo depilación definitiva TS30/35/45

DESCRIPCIÓN

Gracias por adquirir este producto, con el obtendrá resultados más que beneficiosos en cuanto al cuidado de su cuerpo.
El equipo consta de dos partes, EL CABEZAL y la MAQUINA.
En el frente de la maquina usted puede observar la perilla de encendido a la izquierda, la perilla de selección de funciones y a la derecha el/los conector/es de/l cabezal/es.
Este equipo funciona con tecnología de DEL desarrollada por Ingeniería san Antonio más luz pulsada en el caso de TS45.
La luz roja con la que actúa esta en el orden de los 640 nanómetros, que es la longitud de onda que ataca al folículo del bello, debilitándolo hasta que el pelo cae.
En el caso del ts45 tiene un segundo cabezal con lámpara de xenón.

MODO DE USO

1) Conecte el cabezal en el conector SALIDA DE CABEZAL (diodo y LPI), tiene una sola posición, luego gire la rosca hasta que quede fijo, no lo fuerce. Alcanza con la presión de la mano (sin Herramientas).donde dice cabezal diodo, ficha de abajo, en caso del ts45 es el mismo caso y el cabezal de luz de xenón en la ficha de arriba.

2) Conecte el equipo a la red eléctrica con el cable correspondiente.

3) En el cabezal (diodo), vera una perilla de color violeta, la misma debe estar desplazada hacia abajo.

4) Para depilación gire la perilla selectora de funciones hasta la posición deseada.
5) Encienda el equipo, sentirá que el cooler del cabezal comienza a funcionar, desplace la perilla violeta del cabezal hasta la posición máxima, la luz deberá encenderse.

6) Aplique sobre la zona a tratar a una distancia de 10mm, con movimientos circulares en una zona no mayor a los 30mm, realice un barrido por la misma por un periodo de 2 a 4 minutos, luego cambie a otra zona. Este procedimiento es lo que llamaremos sesiones.

7) Las sesiones deberían ser espaciadas por periodos mínimos de 30 días, se pueden realizar 2 sesiones al mes que serán tomadas como una.

8) El pelo debe estar rasurado, no depilado con cera.

9) A partir de la sesión 7 u 8 deben comenzar a verse los resultados, el vello empieza a perder fuerza, hasta que cae.

10) Para el resto de tratamientos el procedimiento es similar a antes expuesto pero a una distancia de 150mm de la piel y los tiempos de exposición van desde los 4 a 8 minutos. Se deberá tener sumo cuidado con los ojos, la luz emitida es muy brillante, si bien esta dentro del rango visible (no ultravioleta) una exposición prolongada puede producir lesiones.

11) Para los tratamientos de luminoterapia, el cabezal tiene que estar a una distancia de por lo menos 150mm, los tiempos de exposición serán graduados por el usuario dependiendo del problema a tratar, siendo siempre no menores a los de depilación.

12) Los tratamientos de luminoterapia pueden ser repetidos a diario.

El TS45 tiene una perilla que habilita o no la lámpara de xenón (ILP). Los tratamientos son idénticos al cabezal de diodo.
No exponga el equipo a la humedad ni agua, el cabezal puede ser limpiado con alcohol menos la lente que solo puede ser limpiada con un hisopo o algodón seco.

TENGA SUMA PRECAUCION CON NO ILUMINAR LOS OJOS CON LOS CABEZALES

NOTA IMPORTANTE

En este tipo de tratamientos no siempre se debe sentir calor o pinchazones, el equipo no trabaja por calor sobre la piel, sino por la longitud de onda especifica de los cabezales, de esta forma el folículo absorbe la energía irradiada, se calienta (solo el folículo) y de esa manera se debilita hasta que el pelo cae.
Tenga en cuenta que hasta la sesión 6 a 8 NO SE VERAN CAMBIOS, recién a partir de las sesiones antes mencionadas los vellos comienzan a caer.

Fabrica, distribuye y garantiza ingeniería san Antonio